

Wandtaster – 6-fach

Artikel-Nr.: 142308A0



Produkteigenschaften

- Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit drei frei konfigurierbaren Tastenpaaren zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten
- Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs
- Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation), Busch Jäger (balance® SI) und ELSO (Joy)
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Versorgungsspannung | 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA |
| Stromaufnahme | 50 mA max. |
| Batterielebensdauer | 4 Jahre (typ.) |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 35 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | Ohne Rahmen: 55 x 55 x 20 mm Mit Rahmen: 86 x 86 x 22 mm |
| Gewicht | 95 g (inkl. Batterien) |
| Funkfrequenz | 868,3 MHz/869,525 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 200 m |

Logistische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 142308A0 |
| EAN-Code | 4047976423088 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-WRC6 |
| Verpackungseinheit | 90 |
| Maße Verpackung | 122 x 112 x 48 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 182,0 g |

Lieferumfang

Homematic IP Wandtaster – 6-fach

Wechselrahmen

Montageplatte

Doppelseitige Klebestreifen (2x)

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung