

8-Port-1U-Rackmontage-DVI-USB-KVM-Switch

Product ID: SV831DVIU



Der USB-KVM-Switch des SV831DVIU-8-Port 1U-Rackeinbaus ermöglicht die Verwaltung von bis zu 8 USB-verbundenen Computern (jeweils mit DVI- oder HDMI-Monitorausgabe) über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Der KVM-Switch bietet maximale Kontrolle, sodass Sie mithilfe von Tastenbefehlen oder Tasten auf der Vorderseite die Computer wechseln können. Unterstützt digitale Auflösungen bis zu 1920 x 1200 über DVI- oder HDMI-Anschluss (bei Verwendung eines DVI-zu-HDMI-Adapters - siehe Zubehör). Dieser KVM bietet die hohen Auflösungen, die für neuere Monitoren empfohlen werden. So können Sie Ihren Monitor/Bildschirm optimal nutzen.

Dieser robuste 8-Port-Switch ist eine perfekte Ergänzung jedes Server- oder Softwaretestlabors und benötigt 1 HE Platz in einem Rack.

Dieses Produkt ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Dieses KVM unterstützt nur digitale Signale, und kann nicht mit DVI-zu-VGA-Adaptern verwendet werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Hervorragend geeignet für Softwareentwicklung und QA-Testlabore mit mehreren PCs und Plattformen, die an eine Konsole angeschlossen sind
- Administration Ihrer Nebenstandorte/ISP-Standorte über eine einzige Konsole
- Schaffen Sie eine rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.

Merkmale

- Unterstützt DVI/HDMI-Auflösungen bis zu 1920 x 1200
- Kann mit DVI-auf-HDMI-Adaptern zum Verbinden von HDMI-basierten Systemen verwendet werden
- Unterstützung für die meisten kombinierten/kabellosen Sets von Tastatur und Maus
- Betriebssystem-unabhängig - keine Treiber oder Software erforderlich.
- Druckschalter in der Frontblende und Tastenfunktionen ermöglichen einfaches Umschalten.
- Die automatische Überprüfungsfunktion tastet die Computer sequenziell ab.
- Kann an USB-basierte Computersysteme angeschlossen werden
- USB-Konsolen-Anschlüsse für Tastatur und Maus
- Unterstützt Mac®- und Sun-Tastaturzuordnung - Tastaturzustände werden automatisch gespeichert und wiederhergestellt beim Umschalten der Computer
- Robustes, rackmontierbares 1U-Vollmetallgehäuse
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse (Pro)

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nein
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	8
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	DVI
	Reihenschaltung	Nein
U-Höhe	1U	
Leistung	DVI-Unterstützung	Ja - Single Link
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
	Max. Kabellänge	4.6 m [15 ft]
	MTBF	45.254 Stunden
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	8 - DVI-I (29-polig) Buchse 8 - USB B (4-polig) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DVI-I (29-polig) Buchse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Unterstützt SUN-Tastaturemulation
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	4A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	1.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	48
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetypp	Stahl
	Produktbreite	438 mm [17.2 in]
	Produktgewicht	2.5 kg [5.5 lb]
	Produktgröße	44 mm [1.7 in]
	Produktlänge	180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.8 kg [8.3 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	<p>1 - 8-Port-DVI USB KVM-Switch</p> <p>1 - Rackmontage-Slotbleche</p> <p>3 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen</p> <p>1 - Benutzerhandbuch</p>

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.